



1155485  
05-03-2015

# LAMPADINA A LED



**Prima di sostituire la lampadina  
scollegare l'alimentazione elettrica**



Non utilizzare con  
regolatori di intensità  
luminosa.

In caso di rottura accidentale della lampada:

- 1) scollegare l'alimentazione elettrica (se fissata al portalampada)
- 2) indossare guanti protettivi per le operazioni di rimozione
- 3) non toccare i componenti elettrici.

## Specifiche tecniche

Codice		<b>1155485</b>
Potenza	W	4
Flusso Luminoso	lm	380
Dimensioni (DxL)	mm	45x80
Tipo colore luce	K	2700 - Calda
Vita nominale	h	25000
Vita caratteristica	h	25000
N° di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto	nr	$\geq 15000$
Tempo di avvio	s	$\leq 1,0$
Tempo di innesco	s	$< 0,2$
Contenuto di mercurio	mg	0
Fattore di potenza		$> 0,4$
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	%	$\geq 80$
Resa dei colori		$\geq 80$
Angolo del fascio luminoso	°	300
Intensità di picco	cd	38,2



I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso Valex SpA  
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -  
Schio, 03-2015

Un procuratore

**ARRIGO ZANELLA**