



1155489  
05-03-2015

# LAMPADINA A LED



**Prima di sostituire la lampadina  
scollegare l'alimentazione elettrica**



Non utilizzare con  
regolatori di intensità  
luminosa.

In caso di rottura accidentale della lampada:

- 1) scollegare l'alimentazione elettrica (se fissata al portalampada)
- 2) indossare guanti protettivi per le operazioni di rimozione
- 3) non toccare i componenti elettrici.

## Specifiche tecniche

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Codice   |    | <b>1155489</b> |
| Potenza  | W  | 6              |
| Flusso Luminoso  | lm | 440            |
| Dimensioni (DxL)   | mm | 60x106         |
| Tipo colore luce   | K  | 2700 - Calda   |
| Vita nominale  | h  | 25000          |
| Vita caratteristica  | h  | 25000          |
| N° di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto | nr | >= 15000       |
| Tempo di avvio   | s  | <= 1,0         |
| Tempo di innesco   | s  | <0,2           |
| Contenuto di mercurio                                      | mg | 0              |
| Fattore di potenza   |    | >0,5           |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                | %  | >= 80          |
| Resa dei colori  |    | >= 80          |
| Angolo del fascio luminoso                                 | °  | 300            |
| Intensità di picco   | cd | 66,85          |



I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso Valex SpA  
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -  
Schio, 03-2015

Un procuratore

**ARRIGO ZANELLA**