TESTER DIGITALE P9500

1800156

PRO

DATI TECNICI

ALTEZZA CARATTERI	**25**
avviso sonoro	**SI**
lettura digitale	**SI**
memoria dati	**NO**
misura capacità	**SI**
misura frequenza	**SI**
misura resistenza	**SI**
portata frequenza	**20 kHz**
prot.sovraccarichi	**SI**
scala automatica	**NO**
sonda termica	**SI**
test diodi	**SI**
test transistor	**SI**
tipo termocopia	**K**
campo + alto f.d.s.	**20A**
campo + alto f.d.s.	**20µF**
campo + alto f.d.s.	**20A**
campo + alto f.d.s.	**200Mohm**
campo + alto f.d.s.	**400°C ->1000°C**

campo + alto f.d.s.	**750V**
campo + alto f.d.s.	**1000V**
campo +basso f.d.s.	**20mA**
campo +basso f.d.s.	**2nF**
campo +basso f.d.s.	**20mA**
campo +basso f.d.s.	**200ohm**
campo +basso f.d.s.	**-40°C -> 0°C**
campo +basso f.d.s.	**2V**
campo +basso f.d.s.	**200mV**
nr campi di miuraz.	**3**
nr campi di miuraz.	**5**
nr campi di miuraz.	**3**
nr campi di miuraz.	**7**
nr campi di miuraz.	**4**
nr campi di miuraz.	**5**
nr campi di miuraz.	**1**
precisione massima	**+-1%/+-3DGT**
precisione massima	**+-2,5%/+-10DGT**
precisione massima	**+-0,8%/+-2DGT**

precisione massima	**+-0,8%/+-2DGT**
precisione massima	**+-1,5%/+-1,5DGT**
precisione massima	**+-1,2%/+-3DGT**
precisione massima	**+-0,1%/+-2DGT**
precisione massima	**+-2,5%/+-5DGT**
risoluzione	**20mA**
risoluzione	**10µA**
risoluzione	**20mA**
risoluzione	**10µA**
risoluzione	**0,1ohm**
risoluzione	**100Kohm**
risoluzione	**+-5%/+-4°C**
risoluzione	**+-1,5%/+-15°C**
risoluzione	**1V**
risoluzione	**1mV**
risoluzione	**1V**
risoluzione	**100µF**

DESCRIZIONE

Batterie incluse.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

FOGLIO SPECIFICHE